

Verlichtingsarmatuur

Installatie-instructies voor

Solatube®

160 DS Ø 25 cm

290 DS Ø 35 cm



T +31 (0)318 69 38 20



SOLATUBE®

WWW.SOLATUBE.NL

v0.02 — 01-05-2014

Veiligheid

*Neem altijd de veiligheidsvoorschriften van gebruikte materialen en gereedschappen in acht.
Laat elektrische aansluiting altijd uitvoeren door een erkend installateur.*

Garantie

In afwijking van onze algemene leveringsvoorwaarden is op het verlichtingsarmatuur een garantietermijn van 3 jaar van toepassing. Kosten van hermontage of het uitwisselen van (LED)lichtbronnen blijven voor rekening van de afnemer. Bewaar voor de garantie het originele aankoopbewijs.

Voor meer informatie zie de leveringsvoorwaarden op www.techcomlight.nl

Disclaimer

Techcomlight B.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van de hand voor enige onverhoopte extra kostenposten, ontstaan als gevolg van bouwvocht dat tijdens de installatie in het Solatube® systeem is ingesloten, alsmede incorrecte installatie en iedere andere externe invloed.

Wijzigingen installatie-instructie voorbehouden. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Verlichtingsarmatuur




- Het Solatube® armatuur heeft een GU10 fitting.
- Geschikt voor 220-240Vac.
- Maximaal 20 Watt led lichtbron
- Techcomlight adviseert energiezuinige ledlampen, te verkrijgen via Techcomlight.

Tip

Meet voorafgaand aan de installatie de geschikte plaatsingshoogte van het armatuur.


Plaats het armatuur minimaal 10 cm boven de plafondplaat en zorg voor minimaal 10 cm ruimte boven het armatuur.



Stap 1 - Aanbrengen verlichtingsarmatuur

Boor twee gaatjes (\varnothing 13 mm) in de lichtbuis, tegenover elkaar. Verwijder eventuele bramen.

Draai de twee moeren aan het armatuur aan beide zijdes los.




Steek de kabels door het gat van de lichtbuis en breng het armatuur van binnenuit aan.

Let op: Voorkom beschadiging van de binnenzijde van de tube.

Stap 2 - Monteren moeren

Steek de kabels door de moer heen en zet het armatuur met de twee moeren vast.



Stap 3 - Aansluiten bedrading

Sluit de bedrading aan op het elektriciteitsnetwerk.

Plaats de led lamp in de GU10 fitting.

Hiermee is de installatie van uw verlichtingsarmatuur voltooid.

